



CT 1.65 Magnetic



EN
DE
FR
CS
SK
HU



Table of contents – Inhaltsverzeichnis - Tables des matières – Obsah – Obsah - Tartalom
--

1.	English	P. 3
2.	Deutsch	P. 6
3.	Français	P. 9
4.	Česky	P. 12
5.	Slovensky	P. 15
6.	Magyarul	P. 18

- EN** © The owner's manual is only for the customer reference. ENERGETICS can not guarantee for mistakes occurring due to translation or change in technical specification of the product.
- DE** © Die Gebrauchsanweisung dient nur zur Referenz für den Kunden. ENERGETICS übernimmt keine Haftung für Fehler die durch Übersetzung oder technische Änderungen des Produkts entstehen.
- FR** © Le manuel d'utilisation ne sert que d'information au consommateur. ENERGETICS ne peut être tenu responsable pour d'éventuelles erreurs de traduction, ou pour d'éventuelles modifications techniques du produit.
- CS** © Návod k použití je pouze doporučení pro zákazníky. ENERGETICS nepřebírá žádné ručení za chyby způsobené překladem či změnami v technické specifikaci výrobku.
- SK** © Tento návod je určený len pre potrebu zákazníkov. ENERGETICS nezodpovedá za chyby, ktoré sa môžu vyskytnúť kvôli chybnému prekladu alebo zmenám v technickej špecifikácii produktu.
- HU** © A vásárlók számára a jelen használati utasításnak csak ajánló jellege van. Az ENERGETICS cég nem vállal kezességet olyan jellegű hibákért, amelyek az eredeti szöveg fordításából, illetve a termék módosított műszaki specifikációjából származnak.

Dear Customer,

Congratulations on your purchase of an ENERGETICS home exerciser. This product has been designed and manufactured to meet the needs and requirements of in-home use. Please carefully read the instructions prior to assembly and first use. Be sure to keep the instructions for reference and/ or maintenance. If you have any further questions, please contact us. We wish you lots of success and fun while training,

Your  **ENERGETICS** Team

Warranty

ENERGETICS offers high quality home exercisers that have been tested and certified according to European Norm EN 957.

Safety Instructions

- This training equipment is not suitable for therapeutic purposes.
- Consult your physician before starting with any exercise programme to receive advice on the optimal training.
- Warning: incorrect/ excessive training can cause health injuries. Stop using the home exerciser when feeling uncomfortable.
- Please follow the advice for correct training as detailed in the training instructions.
- Ensure that training only starts after correct assembly, adjustment and inspection of the home exerciser.
- Always start with a warm-up session.
- Only use original ENERGETICS parts as delivered (see checklist).
- Follow the steps of the assembly instruction carefully.
- Only use suitable tools for assembly and ask for assistance if necessary.
- Place the home exerciser on an even, non-slippery surface.
- Use the height adjustment caps on the rear tube to ensure a stable position of the home exerciser.
- Make sure the front wheels are placed in the correct position: see assembly instruction.
- For all adjustable parts be aware of the maximum position to which they can be adjusted.
- Tighten all adjustable parts to prevent sudden movement while training.
- This product is designed for adults. Please ensure that children only use it under the supervision of an adult.
- Ensure that those present are aware of possible hazards, e.g. movable parts during training.
- The resistance level can be adjusted to your personal preference: see training instructions.
- Do not use the home exerciser without shoes or loose shoes.
- Ensure that sufficient space is available to use the home exerciser.
- Be aware of non-fixed or moving parts whilst mounting or dismounting the home exerciser.

- This home exerciser is speed-independent. The braking force is controlled by the distance between the magnetic block and the flywheel.
- The resistance can be changed by turning the resistance knob.
- This product is made for home use only and tested up to a maximum body weight of 110 kilograms.
- Keep special attention to the minimum insertion depth of the seat post.

Handling and storage

- A. After assembly, the rear stabilizer can be adjusted to accommodate slightly uneven ground. Turn the adjustment knobs on the ends of the rear foot caps to level the rear stabilizer to the floor.
- B. The transportation wheels on the front foot caps allow for easy manoeuvring. Simply pull back on the handlebars until the wheels touch the floor. Then roll the unit to a desired location.
- C. The height of the seat post can be adjusted by first loosening the height adjustment knob, moving the seat post to the desired height then tightening the height adjustment knob.

Care and Maintenance

- The home exerciser should not be used or stored in a moist area because of possible corrosion.
- Check at least every 4 weeks that all connecting elements are tightly fitted and in good condition.
- In case of repair please ask your dealer for advice.
- Replace defective components immediately and/or keep the equipment out of use until repair.
- Only use original spare parts for repair.
- Use a damp cloth to clean the Home Exerciser and avoid the use of aggressive detergents when cleaning the home exerciser.
- After exercising, immediately wipe off the sweat; perspiration can ruin the appearance and proper function of the Home Exerciser.

Part list – CT 1.65 Magnetic - 2012

NO.	DESCRIPTION	SIZE	QTY	NO.	DESCRIPTION	SIZE	QTY
1	MAIN FRAME		1	36	PULLEY		1
2	FRONT STABILIZER	Φ50.8	1	37	HEX BOLT	M8*16	1
3	FRONT STABILIZER CAP	WHEEL CAP	2	38	EXTENSION CABLE		1
4	REAR STABILIZER	Φ50.8	1	39	WASHER	Φ16.5	3
5	REAR STABILIZER CAP	END CAP	2	40	BEARING	6001	2
6	ARC WASHER	Φ8*Φ20*1.5	8	41	AXLE OF IDLER ASSEMBLY		1
7	CAP NUT	M8	4	42	IDLER PLATE		1
8	CARRIAGE BOLT	M8*60	4	43	SPRING FOR IDLER PLATE		1
9	ALLEN BOLT	M8*16	4	44	BELT	J4 270	1
10	UPRIGHT POST	Φ50.8	1	45	SENSOR BRACKET		1
11	COMPUTER	TZ-2176	1	46	CHAIN COVER (L&R)		1/1
12	HANDLEBAR	Φ25.4	1	47	TRUSS SCREW	ST 5*15	4
13	POST PLUG	Φ25.4	2	48	CUP HEAD SCREW	ST 5*15	7
14	FOAM GRIP	Φ25.4	2	49	ROUND SMALL COVER		2
15	SCREW	M8*35	2	50	BIG WASHER		1
16	TENSION CONTROLLER	8 LEVEL	1	51	OUTSIDE BEARING COLLAR		1
17	WASHER		1	52	BALL BEARING		2
18	SCREW		1	53	BEARING HOUSING		2
19	SEAT POST		1	54	INSIDE BEARING COLLAR		1
20	SEAT		1	55	WASHER		1
21	SPRING WASHER	Φ8	3	56	NUT		1
22	NYLON NUT	M8	4	57	SENSOR CABLE		1
23	WASHER	Φ8*Φ17	4	58	TENSION CABLE		1
24	BELT-DRIVEN WHEEL	Φ200 MM	1	59	CRANK	1PC	1
25	PEDAL (L & R)		1/1	60	WASHER	Φ8*Φ20*2.0	1
26	FLYWHEEL	4 kgs	1	61	HEX BOLT	M8*20	1
27	SPRING		1	62	UPPER HAND PULSE WIRE		2
28	MAGNET ASSEMBLY		1	63	LOWER HAND PULSE WIRE		2
29	SCREW	M5*15	1	64	GROMMET		1
30	HEX HEAD NUT	M6	2	65	PEDAL STRAP (L&R)		1/1
31	HEX BOLT	M6*25	1	66	HAND PULSE SENSOR		2
32	SEAT POST BUSHING		1	67	FLAT WASHER	Φ4*Φ12*1.0	2
33	KNOB		1	68	SELF-TAPPING SCREW	ST4*20	2
34	JUMP RING		1	69	SCREW	M5 x 15	2
35	BEARING		2				

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines ENERGETICS Heimtrainers. Dieses Produkt ist für den Heimbereich konzipiert um den Wünschen und Anforderungen dieses Bedarfs gerecht zu werden. Bitte lesen Sie vor dem Aufbau und dem ersten Gebrauch zunächst sorgfältig diese Anleitung. Bitte bewahren Sie die Anleitung als Referenz und für den richtigen Umgang mit Ihrem Fitness-Gerät auf. Bei weiteren Fragen dazu stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg bei Ihrem Training.

Ihr  **ENERGETICS** - Team

Garantie

ENERGETICS Qualitätsprodukte werden konstruiert und getestet um für ein engagiertes Fitness-Training eingesetzt zu werden. Dieses Gerät entspricht der europäischen Norm EN 957.

Sicherheitshinweise

- Dieses Trainingsgerät ist nicht für den therapeutischen Einsatz gedacht.
- Bei gesundheitlichen Einschränkungen oder für individuelle und persönliche Trainingsparameter konsultieren Sie bitte zunächst Ihren Arzt. Er kann Ihnen sagen, welche Art des Trainings und welche Belastung für Sie geeignet sind.
- Achtung: Falsches oder exzessives Training kann Ihre Gesundheit gefährden.
- Für ein sicheres und effektives Training folgen Sie bitte den Hinweisen in der Trainingsanleitung.
- Beginnen Sie erst mit dem Training, nachdem Sie sichergestellt haben, dass der Heimtrainer korrekt aufgebaut und eingestellt ist.
- Starten Sie immer mit einer Aufwärm-Phase.
- Verwenden Sie nur die der Lieferung beigelegten ENERGETICS Originalteile (siehe Check-Liste).
- Gehen Sie beim Aufbau des Geräts exakt nach der Montageanweisung vor.
- Verwenden Sie nur geeignetes Werkzeug für die Montage und lassen Sie sich ggf. von einer zweiten Person helfen
- Stellen Sie das Gerät auf einem ebenen, rutschfesten Untergrund auf.
- Verwenden Sie die Höhen- Einstellkappen an der hinteren Querstütze, um eine sichere Position des Heimtrainers zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass die vorderen Transportrollen in der richtigen Position angebracht sind. (siehe Aufbauanleitung)
 - Stellen Sie bei allen verstellbaren Teilen sicher, dass die Maximalpositionen, in die sie verstellt werden können, richtig eingestellt sind.
- Schrauben Sie vor dem Training alle verstellbaren Teile fest, um eine Lockerung während des Trainings zu vermeiden.
- Das Gerät ist für das Training erwachsener Personen konzipiert. Stellen Sie sicher, dass eine Nutzung des Geräts von Kindern nur unter Aufsicht von Erwachsenen erfolgt.
- Weisen Sie anwesende Personen auf Gefährdung, z.B. durch bewegliche Teile, hin.
- Der Widerstand kann auf Ihre persönlichen Bedürfnisse eingestellt werden: siehe auch Trainingsanleitung.
- Verwenden Sie den Heimtrainer nicht ohne Schuhe oder mit losem Schuhwerk.
- Stellen Sie sicher, dass ausreichend Platz vorhanden ist, um den Heimtrainer zu benutzen.
- Beachten Sie die nicht fixierten oder beweglichen Teile während der Montage/Demontage des Heimtrainers.

- Dieser Heimtrainer ist geschwindigkeitsunabhängig. Die Bremskraft wird durch die Distanz vom Magneten zum Schwungrad kontrolliert.
- Der Widerstand kann durch drehen an der Einstellschraube verstellt werden.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Heimanwendungsbereich konzipiert und einem maximalen Körpergewicht von 110 Kilogramm getestet.
- Achten Sie besonders auf die niedrigste Einstellhöhe der Sattelstütze.

Handhabung

- A. Nach dem Aufbau kann die hintere Querstütze verstellt werden, um kleinere Unebenheiten auf dem Boden auszugleichen. Drehen Sie dazu am Verstellrad am Rand der Höhenausgleichskappen, bis die Unebenheit ausgeglichen ist.
- B. Die Transportrollen der vorderen Querstütze erlauben ein leichtes Verschieben. Drücken Sie einfach am Lenker bis die Rollen den Boden berühren. Dann rollen Sie den Heimtrainer an die gewünschte Stelle.
- C. Die Höhe der Sattelstütze kann auf folgende Art verstellt werden: Lösen Sie den Knopf zur Sitzhöhenverstellung, dann bringen Sie die Sattelstütze in die gewünschte Position und anschließend fixieren Sie diese Position mit dem Verstellknopf.

Sorgfalt und Wartung

- Um die Gefahr von Korrosionsschäden zu vermeiden, verwenden oder lagern Sie dieses Heim-Fitness-Gerät nicht in feuchten Räumen.
- Überprüfen Sie spätestens alle 4 Wochen, dass alle Verbindungen fest angezogen und in einem guten Zustand sind.
- Im Falle einer Reparatur kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.
- Ersetzen Sie beschädigte Teile sofort und/oder verwenden Sie diese nicht bis sie repariert sind.
- Bitte verwenden Sie für Reparaturen nur original Ersatzteile.
- Verwenden Sie zum reinigen einen feuchten Lappen und vermeiden Sie die Anwendung von aggressiven Reinigungsmitteln.
- Wischen Sie unmittelbar nach dem Training den Schweiß ab. Schweiß kann zu Schäden führen und die Funktion des Heim-Fitness-Gerätes beeinträchtigen.

Ersatzteilliste – CT 1.65 Magnetic - 2012

Nr.	Bezeichnung	Größe	Menge		Nr.	Bezeichnung	Größe	Menge
1	Grundrahmen		1		36	Rolle		1
2	Querstütze, vordere	Φ50.8	1		37	Schraube	M8*16	1
3	Adeckkappe vordere Querstütze	WHEEL CAP	2		38	Computerkabel, oberes		1
4	Querstütze, hintere	Φ50.8	1		39	Unterlegscheibe	Φ16.5	3
5	Abdeckkappe hintere Querstütze	END CAP	2		40	Lager	6001	2
6	Unterlegscheibe	Φ8*Φ20*1.5	8		41	Achse für Riemenscheibe		1
7	Mutter	M8	4		42	Riemenscheibenhalterung		1
8	Schraube	M8*60	4		43	Feder		1
9	Schraube	M8*16	4		44	Riemen	J4 270	1
10	Griffstütze	Φ50.8	1		45	Sensor		1
11	Computer	TZ-2176	1		46	Seitenverkleidung (L&R)		1/1
12	Lenker	Φ25.4	1		47	Schraube	ST 5*15	4
13	Abdeckkappe	Φ25.4	2		48	Schraube	ST 5*15	7
14	Schaumstoffüberzug	Φ25.4	2		49	Abdeckung, rund		2
15	Schraube	M8*35	2		50	Unterlegscheibe		1
16	Einstellschraube Trainingswiderstand	8 Stufen	1		51	Lagerabdeckung		1
17	Unterlegscheibe		1		52	Lager		2
18	Schraube		1		53	Lagerschale		2
19	Sattelstütze		1		54	Lagerbefestigung		1
20	Sattel		1		55	Unterlegscheibe		1
21	Unterlegscheibe	Φ8	3		56	Mutter		1
22	Mutter	M8	4		57	Sensorkabel		1
23	Unterlegscheibe	Φ8*Φ17	4		58	Bowdenzunge, unterer		1
24	Riemenscheibe	Φ200 MM	1		59	Kurbel	1PC	1
25	Pedal (L & R)		1/1		60	Unterlegscheibe	Φ8*Φ20*2.0	1
26	Schwungrad	4 kgs	1		61	Schraube	M8*20	1
27	Feder		1		62	Handpuls-kabel, oberes		2
28	Magnetschlitten		1		63	Handpuls-kable, unteres		2
29	Schraube	M5*15	1		64	Dichtungsring		1
30	Mutter	M6	2		65	Pedalriemen (L&R)		1/1
31	Schraube	M6*25	1		66	Handpuls-sensor		2
32	Kunststoffeinsatz Sattelstütze		1		67	Unterlegscheibe	Φ4*Φ12*1.0	2
33	Verstellknopf		1		68	Schraube	ST4*20	2
34	Spreng-ring		1		69	Schraube	M5 x 15	2
35	Lager		2					

Nous vous félicitons pour l'achat d'un appareil ENERGETICS. Cet appareil est conçu pour l'entraînement à domicile et assure les vœux et les demandes de l'utilisateur. Veuillez lire soigneusement le mode d'emploi avant le montage et la première utilisation. Veuillez garder cette instruction comme référence pour l'utilisation correcte de cet appareil. Nous sommes volontiers à votre disposition pour vous fournir des renseignements supplémentaires. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de succès avec cet appareil.

Votre équipe  **ENERGETICS**

Garantie

Les produits ENERGETICS sont conçus, fabriqués, testés et garantis pour l'entraînement fitness. Ces produits correspondent à la Norme Européenne NE 957.

Conseils d'utilisation de Sécurité

- Cet équipement d'entraînement n'est pas destiné à des fins thérapeutiques.
- En cas de restrictions de santé ou des paramètres individuels et personnels d'entraînement, veuillez consulter d'abord votre médecin: il pourra vous indiquer les types d'exercices qui vous conviennent ainsi que le niveau de difficultés.
- Attention: l'entraînement excessif/incorrect peut mettre en danger votre santé.
- Pour une réussite effective et sécurisée de l'entraînement, suivez les instructions de la description d'entraînement.
- Avant tout entraînement, assurez-vous que le montage est conforme et que l'appareil est correctement réglé.
- Veuillez toujours commencer par une phase d'échauffement.
- N'utilisez que des pièces originales d'ENERGETICS contenues dans la livraison. (voir liste de contrôle)
- Procédez au montage de l'appareil d'après les instructions de montage.
- N'utilisez que des outils appropriés de montage et faites-vous le cas échéant aider par une seconde personne lors du montage.
- Posez l'appareil sur un sol plat et non glissant.
- Veuillez utiliser le clapet pour réglage de la hauteur se trouvant sur la barre transversale arrière pour garantir une position idéale de votre appareil.
- Assurez-vous que les roulettes de transport avant sont montées de manière correcte. (voir mode d'emploi)
- Pour toutes les pièces ajustables assurez-vous que les positions maximales auxquelles elles peuvent être ajustées sont correctement réglées.
- Vissez solidement toutes les pièces ajustables avant l'entraînement pour éviter un desserrage pendant l'entraînement.
- L'appareil est conçu pour l'entraînement d'adultes. Assurez-vous que les enfants ne puissent l'utiliser sans la surveillance des adultes.
- Avertissez les personnes présentes des dangers, liés par exemple aux pièces détachables/mobiles.
- L'intensité de l'entraînement peut être réglée suivant vos besoins personnels : voir aussi les instructions d'entraînement.
- N'utilisez pas l'appareil sans chaussures.
- Assurez-vous qu'il y ait suffisamment de place disponible pour l'utilisation de l'appareil.
- Faites attention aux pièces non fixées ou détachables pendant le montage/démontage de l'appareil.

- Cet appareil est indépendant au niveau de la vitesse. Le freinage est contrôlé par la distance entre le bloc magnétique et la roue d'inertie.
- La résistance peut être changée en tournant la vis de réglage.
- Cet appareil a été uniquement conçu et testé pour un entraînement à domicile et pour un poids corporel maximal de 110 kg.
- Soyez particulièrement attentif à la profondeur minimale d'insertion du pieu du siège.

Maniement

- A. Après le montage, la barre transversale arrière peut être bloquée. Pour résoudre les petites irrégularités et avoir un bon équilibre par rapport au sol, tournez la roulette de réglage arrière de la hauteur de la roue bloquée jusqu'à ce que l'équilibre soit rétabli.
- B. Les roues de transport de la barre transversale avant permettent un léger déplacement. Appuyez simplement sur le guidon jusqu'à ce que les roues touchent le sol. Ensuite roulez la machine jusqu'à la position souhaitée.
- C. La hauteur de la potence peut être bloquée pour plusieurs raisons : desserrez le bouton jusqu'au blocage de la hauteur du siège, ramenez ensuite la potence à la position souhaitée et enfin fixez cette position avec le bouton de blocage.

Soin et Maintenance

- Pour éviter le danger de dommage à cause de corrosion, utilisez ou posez cet appareil dans des endroits non humides.
- Vérifiez toutes les 4 semaines au moins que toutes les pièces sont bien montées /serrées et en bon état.
- Si une réparation est nécessaire, contactez votre vendeur spécialisé.
- Veuillez immédiatement remplacer les pièces dégradées et/ou ne plus utiliser l'appareil jusqu'à ce qu'elles soient réparées.
- N'utilisez pour les réparations que les pièces de rechange originales.
- Pour le nettoyage, n'utilisez que des chiffons humides et évitez l'utilisation des produits de nettoyage agressifs.
- Essuyez immédiatement la sueur après l'entraînement. La sueur peut causer des dommages et entraver la fonction de l'appareil.

Pièces de rechange – CT 1.65 Magnetic - 2012

Nr.	spécification	Taille	Qté	Nr.	spécification	Taille	Qté
1	CHASSIS PRINCIPAL		1	36	POULIE		1
2	STABILISATEUR AVANT	Φ50.8	1	37	BOULON HEX	M8*16	1
3	BOUCHON STABILISATEUR AVANT	BOUCHON ROUE	2	38	CABLE D' EXTENSION		1
4	STABILISATEUR ARRIERE	Φ50.8	1	39	RONDELLE	Φ16.5	3
5	BOUCHON STABILISATEUR ARRIERE	BOUCHON	2	40	ROULEMENT	6001	2
6	RONDELLE ARC	Φ8*Φ20*1.5	8	41	ESSIEU POUR ASSEMBLAGE		1
7	ECROU BOUCHON	M8	4	42	PLAQUE		1
8	BOULON	M8*60	4	43	RESSORT POUR PLAQUE		1
9	BOULON ALLEN	M8*16	4	44	COURROIE	J4 270	1
10	POTEAU VERTICAL	Φ50.8	1	45	SUPPORT CAPTEUR		1
11	ORDINATEUR	TZ-2176	1	46	COUVERCLE CHAINE (G&D)		1/1
12	GUIDON	Φ25.4	1	47	VIS	ST 5*15	4
13	PRISE POTEAU	Φ25.4	2	48	VIS	ST 5*15	7
14	POIGNEE POUSSE	Φ25.4	2	49	PETIT COUVERCLE ROND		2
15	VIS	M8*35	2	50	GROSSE RONDELLE		1
16	CONTROLEUR DE TENSION	8 NIVEAUX	1	51	COLLIER ROULEMENT EXTERIEUR		1
17	RONDELLE		1	52	ROULEMENT A BILLE		2
18	VIS		1	53	CONSOLE ROULEMENT		2
19	POTEAU SIEGE		1	54	COLLIER ROULEMENT INTERIEUR		1
20	SIEGE		1	55	RONDELLE		1
21	RONDELLE RESSORT	Φ8	3	56	ECROU		1
22	ECROU NYLON	M8	4	57	CABLE CAPTEUR		1
23	RONDELLE	Φ8*Φ17	4	58	CABLE DE TENSION		1
24	ROUE	Φ200 MM	1	59	MANIVELLE	1PC	1
25	PEDALE (G & D)		1/1	60	RONDELLE	Φ8*Φ20*2.0	1
26	ROUE D'INERTIE	4 kgs	1	61	BOULON HEX	M8*20	1
27	RESSORT		1	62	CABLE POULS MAIN SUPERIEUR		2
28	ASSEMBLAGE AIMANT		1	63	CABLE POULS MAIN INFERIEUR		2
29	VIS	M5*15	1	64	BOUTON		1
30	ECROU TETE HEX	M6	2	65	SANGLE PEDALE (G&D)		1/1
31	BOULON HEX	M6*25	1	66	CAPTEUR POULS MAIN		2
32	ESPACEUR POTEAU SIEGE		1	67	RONDELLE PLATE	Φ4*Φ12*1.0	2
33	BOUTON		1	68	VIS	ST4*20	2
34	ANNEAU		1	69	VIS	M5*15	2
35	ROULEMENT		2				

blahopřejeme Vám ke koupi domácího tréninkového zařízení ENERGETICS. Tento výrobek je zkonstruován tak, aby vyhovoval Vaší potřebě a Vaším požadavkům. Prosím, čtěte pozorně návod k upotřebení před první montáží a prvním použitím. Prosím uschovejte návod k použití jako předlohu ke správnému zacházení s Vaším posilovacím přístrojem. V případě dodatečných dotazů jsme Vám rádi k dispozici. Přejeme Vám hodně úspěchu a pohody při Vašem tréninku.

Váš  **ENERGETICS** - Team

Garance - záruka

ENERGETICS jsou kvalitní výrobky, které jsou zkonstruované a testované pro náročný fitness-trénink. Tento přístroj odpovídá evropské normě EN 957

Bezpečnostní opatření

- Tento tréninkový přístroj není určen pro terapeutické účely.
- V případě zdravotního omezení či ke stanovení individuálních osobních tréninkových možností se poraďte s Vaším lékařem, který Vám doporučí jaký druh tréninku a jaké zatížení je pro Vás vhodné.
- Pozor: Nesprávný či přehnaný trénink může ohrozit Vaše zdraví !
- Pro jistý a účinný trénink řiďte se prosím příkazy v tréninkovém návodu.
- Před počátkem tréninku se nejdříve přesvědčte, zda je tréninkové zařízení správně smontováno a nastaveno.
- Používejte pouze jen přiložené originální díly ENERGETICS (viz kontrolní dodací list - Check-Liste)
- Během montáže přístroje dodržujte přesně montážní návod.
- Při montáži používejte jenom vhodné nářadí a eventuálně si vyžádejte pomoc od druhé osoby.
- Přístroj je nutno postavit na rovném podkladě, který vylučuje možnost skluzu zařízení.
- K bezpečnému postavení přístroje na podkladě použijte výškově nastavitelné stojanové hlavy na koncích zadní příčné podpěry.
- Přesvědčte se o tom, zda přední transportní kolečka se nacházejí ve správné pozici (viz montážní návod).
- Přesvědčte se o tom, že všechny posuvné části jsou v přípustných rozmezích (max. pozice) správně nastaveny.
- Dotáhněte šrouby všech nastavitelných dílů před počátkem tréninku tak, aby nemohlo dojít k uvolnění těchto dílů během tréninku.
- Tréninkové zařízení je zkonstruováno pro dospělé osoby. Dbejte na to, aby případné použití dětmi bylo vždy jen pod dohledem dospělé osoby.
- Upozorněte osoby přítomné v blízkosti na možná nebezpečí, na př. nebezpečí zranění pohyblivými díly.
- Požadovaný tréninkový výkon je možno nastavit dle Vašich tréninkových požadavků: viz návod k nastavení tréninku.
- Během tréninku používejte jen pevnou sportovní obuv.
- Přesvědčte se zda je kolem přístroje dostatek místa k použití přístroje.
- Věnujte pozornost neupevněným a pohyblivým dílům během montáže a demontáže přístroje.

- Tento domácí tréninkový přístroj je nezávislý na rychlosti. Brzdná síla se kontroluje pomocí vzdálenosti mezi magnetem a setrvačником.
- Odpor přístroje lze nastavit otáčením nastavovacího šroubu.
- Tento přístroj je zkonstruován výlučně pro domácí potřebu a dimenzován pro max. tělesnou váhu 110 kilogramů.
- Dávejte pozor zejména u nejvyšší nastavované výšky sedlové podpěry.

Zacházení s přístrojem

- A. Po montáži přístroje lze vyrovnat menší nerovnosti podlahy pomocí nastavitelných hlav na zadní příčné vodorovné podpěře. Nastavení lze dorovnat otáčením nastavovacího kolečka na straně nastavovací hlavy. Otáčejte kolečkem tak dlouho až dojde k vyrovnání.
- B. Transportní kolečka na přední příčné vzpěře dovolují snadný přesun přístroje. Naklopte jednoduše přístroj pomocí držadel řídítek dopředu, až se kolečka opřou o podlahu. Potom popojedte přístrojem na požadovanou pozici.
- C. Výšku sedlové podpěry lze následovně nastavit: Uvolněte šroub k výškovému nastavení sedla, potom nastavte sedlo do potřebné polohy a poté zajistěte dotažením sedlo v této poloze upevňovacím šroubem.

Péče a údržba

- K zamezení korose nepoužívejte a neskladujte přístroj ve vlhkých prostorách.
- Nejpozději během každých 4 týdnů zkontrolujte veškerá spojení, zda jsou v dobrém stavu a dostatečně utažena.
- V případě opravy přístroje vyrozumějte Vašeho prodejce přístroje.
- Nahradte ihned poškozené díly / nebo nepoužívejte přístroj do té doby než bude opraven.
- K opravě používejte prosím jen originální náhradní díly.
- K očištění přístroje používejte vlhkou látku a vyvarujte se použití agresivních čisticích prostředků.
- Dbejte na to, aby ihned po tréninku byl přístroj očištěn od potu. Pot může přístroj poškodit a správná funkce přístroje může být narušena.

Seznam náhradních dílů – CT 1.65 Magnetic - 2012

Čís.	Označení	Rozměr	Kusů	Čís.	Označení	Rozměr	Kusů
1	ZÁKLADNÍ RÁM		1	36	KLADKA		1
2	PŘEDNÍ STABILIZÁTOR	Ø50.8	1	37	ŠESTIHRANNÝ ŠROUB	M8*16	1
3	KONCOVÝ KRYT PŘEDNÍHO STABILIZÁTORU	KOLEČKO	2	38	ELEKTRICKÝ KABEL		1
4	ZADNÍ STABILIZÁTOR	Ø50.8	1	39	PODLOŽKA	Ø16.5	3
5	KONCOVÝ KRYT ZADNÍHO STABILIZÁTORU	KONCOVÁ KRYTKA	2	40	LOŽISKO	6001	2
6	OBLOUKOVÁ PODLOŽKA	Ø8*Ø20*1.5	8	41	OSA VOLNÉ ŘEMENICE		1
7	KLOBOUČKOVÁ MATICE	M8	4	42	VOLNÁ ŘEMENICE		1
8	VRATOVÝ ŠROUB	M8*60	4	43	PRUŽINA VOLNÉ ŘEMENICE		1
9	ŠROUB S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM	M8*16	4	44	ŘEMEN	J4 270	1
10	SLOUPEK	Ø50.8	1	45	DRŽADLO SNÍMAČE		1
11	POČÍTAČ	TZ-2176	1	46	KRYT ŘETĚZU (L/P)		1/1
12	DRŽADLO	Ø25.4	1	47	KOTEVNÍ ŠROUB	ST 5*15	4
13	UCPÁVKA SLOUPKU	Ø25.4	2	48	ŠROUB S PŮLKULATOU HLAVOU	ST 5*15	7
14	PĚNOVÝ ÚCHOP	Ø25.4	2	49	MALÝ KULATÝ KRYT		2
15	ŠROUB	M8*35	2	50	VELKÁ PODLOŽKA		1
16	KOLEČKO PRO NASTAVENÍ ODPORU	8 ÚROVNÍ	1	51	VNĚJŠÍ KROUŽEK LOŽISKA		1
17	PODLOŽKA		1	52	KULIČKOVÉ LOŽISKO		2
18	ŠROUB		1	53	LOŽISKOVÉ POUZDRO		2
19	SEDLOVÁ TYČ		1	54	VNITŘNÍ KROUŽEK LOŽISKA		1
20	SEDLO		1	55	PODLOŽKA		1
21	PRUŽNÁ PODLOŽKA	Ø8	3	56	MATICE		1
22	NYLONOVÁ MATICE	M8	4	57	KABEL SNÍMAČE		1
23	PODLOŽKA	Ø8* Ø17	4	58	KABEL PRO NASTAVENÍ ODPORU		1
24	ŘEMENOVÉ KOLO	Ø200 MM	1	59	KLIKA	1 KS	1
25	PEDÁL (L/P)		1/1	60	PODLOŽKA	Ø8* Ø20*2.0	1
26	SETRVAČNÍK	4 KG	1	61	ŠESTIHRANNÝ ŠROUB	M8*20	1
27	PRUŽINA		1	62	HORNÍ KABEL SNÍMAČE TEPU		2
28	SESTAVA MAGNETU		1	63	SPODNÍ KABEL SNÍMAČE TEPU		2
29	ŠROUB	M5*15	1	64	PRŮCHODKA		1
30	ŠESTIHRANNÁ MATICE	M6	2	65	TŘMEN PEDÁLU (L/P)		1/1
31	ŠESTIHRANNÝ ŠROUB	M6*25	1	66	SNÍMAČ TEPU		2
32	VLOŽKA SEDLOVÉ TYČE		1	67	PLOCHÁ PODLOŽKA	Ø4* Ø12*1.0	2
33	KNOFLÍK		1	68	SAMOŘEZNÝ ŠROUB	ST4*20	2
34	POJISTNÝ KROUŽEK		1	69	ŠROUB	M5 x 15	2
35	LOŽISKO		2				

blahoželáme vám k zakúpeniu si jedného z fitness strojov od firmy ENERGETICS. Tento výrobok je určený na domáce použitie tak, aby spĺňal všetky vaše želania a potreby. Prosíme, aby ste si skôr, než prikrôčíte k jeho montáži a používaniu, pozorne prečítali priložené pokyny. Dôsledne sa pridržujte návodu na použitie a/alebo jeho údržbu. Ak máte nejaké ďalšie otázky, prosím obráťte sa na nás. Počas cvičenia vám želáme veľa úspechov a zábavy.

Váš  **ENERGETICS** - Tím

Záruka

ENERGETICS ponúka vysokokvalitné produkty, ktoré sú testované a zodpovedajú európskej norme EN 957.

Bezpečnostné pokyny

- Tento fitness prístroj nie je vhodný pre terapeutické účely
- Skôr, ako začnete s cvičebným programom, poraďte sa so svojím lekárom.
- Upozornenie: nesprávne/ nadmerné cvičenie môže viesť k poškodeniu zdravia. Ak pocítite počas cvičenia nevoľnosť, prestaňte cvičiť.
- Prosíme, aby ste sa pridržovali tréningového plánu uvedeného v návode na cvičenie.
- Cvičenie začnite až po zabezpečení správnej montáže, nastavení a kontrole rotopedu.
- Vždy začínajte rozcvičkou.
- Používajte iba originálne doručené súčiastky ENERGETICS (pozri zoznam)
- Dôsledne dodržiavajte montážny postup.
- Na montáž používajte iba vhodné nástroje, a ak treba požiadajte o pomoc.
- Rotoped umiestnite na rovnom, nešmykľavom povrchu.
- Na zabezpečenie stability rotopedu použite matice na nastavenie výšky, nachádzajúce sa na zadnom stĺpiku.
- Presvedčte sa, či sú kolesá umiestnené v správnej polohe: pozri návod na montáž.
- Pamätajte na maximálne polohy všetkých nastaviteľných častí.
- Dotiahnite všetky posuvné časti tak, aby ste zabránili neočakávanému náhlemu pohybu počas cvičenia.
- Výrobok je určený pre dospelých. Prosíme, presvedčte sa, že ho deti používajú len pod dozorom dospelých osoby.
- Uistite sa, že používatelia sú si vedomí možných rizík, napr. pohyblivých častí počas cvičenia.
- Úroveň odporu môže byť nastavená podľa Vás: pozri návod na cvičenie.
- Necvičte bosí a nepoužívajte ani voľnú obuv.
- Uistite sa, že na cvičenie na rotopede máte dostatok priestoru.
- Pamätajte na voľné a pohyblivé časti počas montáže a demontáže

- Tento fitness prístroj určený pre domáce účely pracuje nezávisle od rýchlosti. Brzdná sila sa reguluje prostredníctvom vzdialenosti magnetových plošiek a zotrvačníka.
- Úroveň odporu môže byť zmenená otáčaním odporového gombíka.
- Tento produkt je určený iba pre domáce využitie a jeho maximálna testovaná nosnosť je 110 kilogramov
- Dávajte pozor najmä pri najnižšej nastavovanej výške sedlovej podpory.

Manipulácia a skladovanie

- A. Po zmontovaní je možné prispôbiť zadný stabilizátor mierne nerovnému povrchu. Na vyváženie nerovností medzi zadným stabilizátorom a podlahou otáčajte nastavovacími gombíkmi na zadných päťciach.
- B. Transportné kolieska na predných päťciach umožňujú ľahké manévrovanie. Jednoducho ťahajte za rukoväť, pokiaľ sa kolieska nedotknú podlahy. Potom prevezte stroj na požadované miesto.
- C. Výška sedadla sa dá prispôbiť tak, že najprv uvoľníte gombík na nastavenie výšky, umiestnite sedadlo do požadovanej výšky a napokon gombík pritiahnete.

Starostlivosť a údržba

- Neskladujte a ani nepoužívajte domáci rotoped vo vlhkom prostredí, nakoľko hrozí vznik korózie.
- Pravidelne, vždy aspoň raz za mesiac skontrolujte, či sú všetky spoje dostatočne dotiahnuté a či nie sú poškodené.
- Ak sa chystáte niečo opravovať, prosíme, poraďte sa s vaším predajcom.
- Poškodené súčiastky okamžite vymeňte a počas opravy stroj nepoužívajte.
- Používajte len originálne náhradné diely.
- Na čistenie rotopedu používajte vlhkú handričku. Pri čistení sa vyhýbajte agresívnym čistiacim prostriedkom.
- Po ukončení ihneď poutierajte pot, nakoľko tento by mohol poškodiť vzhľad a správne fungovanie domáceho rotopeda.

Zoznam súčiastok – CT 1.65 Magnetic - 2012

Č.	POPIS	ROZMER	KS	Č.	POPIS	ROZMER	KS
1	HLAVNÝ RÁM		1	36	REMENICA		1
2	PREDNÝ STABILIZÁTOR	Φ 50,8	1	37	SKRUTKA SO ŠESTHRANNOU HLAVOU	M8 x 16	1
3	KRYT PREDNÉHO STABILIZÁTORA	KOLIESKO VÝ UZÁVER	2	38	PREDLŽOVACÍ KÁBEL		1
4	ZADNÝ STABILIZÁTOR	Φ 50,8	1	39	PODLOŽKA	Φ 16,5	3
5	KRYT ZADNÉHO STABILIZÁTORA	KONCOVÁ ZÁSLEPKA	2	40	LOŽISKO	6001	2
6	PRUŽNÁ PODLOŽKA	Φ8 x Φ20 x 1,5	8	41	OS ZOSTAVY NAPÍNACIEHO KOLESA		1
7	KLOBÚČIKOVÁ MATICA	M8	4	42	KRYT NAPÍNACIEHO KOLESA		1
8	VRATOVÁ SKRUTKA	M8 x 60	4	43	PRUŽINA KRYTU NAPÍNACIEHO KOLESA		1
9	IMBUSOVÁ SKRUTKA	M8 x 16	4	44	REMEŇ	J4 270	1
10	STĹPIK RIADIDIEL	Φ50,8	1	45	DRŽIAK SNÍMAČA		1
11	POČÍTAČ	TZ-2176	1	46	KRYT REŤAZE (L' a P)		1/1
12	RIADIDLÁ	Φ 25,4	1	47	SKRUTKA S KRÍŽOVOU HLAVOU	ST 5 x 15	4
13	KONCOVKA RUKOVÄTE	Φ 25,4	2	48	SKRUTKA S POLGUĽOVOU HLAVOU	ST 5 x 15	7
14	PENOVÁ RUKOVÄŤ	Φ 25,4	2	49	MALÝ KRUHOVÝ KRYT		2
15	SKRUTKA	M8 x 35	2	50	VEĽKÁ PODLOŽKA		1
16	REGULÁTOR NAPNUTIA	8 ÚROVNÍ	1	51	VONKAJŠIE LOŽISKOVÉ PUZDRO		1
17	PODLOŽKA		1	52	GUL'KOVÉ LOŽISKO		2
18	SKRUTKA		1	53	LOŽISKOVÉ TELESO		2
19	STĹPIK SEDADLA		1	54	VNÚTORNÉ LOŽISKOVÉ PUZDRO		1
20	SEDADLO		1	55	PODLOŽKA		1
21	PRUŽNÁ PODLOŽKA	Φ8	3	56	MATICA		1
22	NYLÓNOVÁ MATICA	M8	4	57	KÁBEL SNÍMAČA		1
23	PODLOŽKA	Φ8 x Φ17	4	58	NAPÍNACIE LANKO		1
24	HNANÁ REMENICA	Φ200 MM	1	59	KĽUKA	1PC	1
25	PEDÁL (L' a P)		1/1	60	PODLOŽKA	Φ8 x Φ20 x 2,0	1
26	ZOTRVAČNÍK	4 kg	1	61	SKRUTKA SO ŠESTHRANNOU HLAVOU	M8 x 20	1
27	PRUŽINA		1	62	HORNÝ VODIČ SNÍMAČA PULZU		2
28	ZOSTAVA MAGNETU		1	63	SPODNÝ VODIČ SNÍMAČA PULZU		2
29	SKRUTKA	M5 x 15	1	64	PRIECHODKA		1
30	ŠESTHRANNÁ MATICA	M6	2	65	REMIENOK PEDÁLA (L' a P)		1/1
31	SKRUTKA SO ŠESTHRANNOU HLAVOU	M6 x 25	1	66	DLAŇOVÝ SNÍMAČ PULZU		2
32	PUZDRO STĹPIKA SEDADLA		1	67	PLOCHÁ PODLOŽKA	Φ4 x Φ12 x 1,0	2
33	NASTAVOVACIE KOLIESKO		1	68	ZÁVITOREZNÁ SKRUTKA	ST4 x 20	2
34	POISTNÝ KRÚŽOK		1	69	SKRUTKA	M5 x 15	2
35	LOŽISKO		2				

Tisztelt Vásárló,

gratulálunk Önnek, hogy megvásárolta az otthoni ENERGETICS testedző készüléket. A jelen készülék úgy lett megszerkesztve, hogy kielégítse az Ön szükségleteit és igényeit. Kérjük, hogy a készülék első beszerelését, illetve első használatát megelőzően figyelmesen olvassa el a jelen utasításokat. Az Ön izomfejlesztési készülékének a helyes használata céljából a jelen használati utasítást, mint módszertani útmutatót, kérjük, őrizze meg. Az utólagos kérdések, tájékoztatások céljából készségesen állunk a rendelkezésére. A gyakorlatok során nagyon sok sikert és kellemes időtöltést kívánunk.

Az Ön  **ENERGETICS** - munkacsoportja

Garancia - szavatolás

Az ENERGETICS termékek magas minőségi szinten vannak kivitelezve, és a szerkezetük, illetve a próbatesztek kielégítik az igényes fitness-edzés rendszert is. A készülék megfelel az európai EN 957 szabvány követelményeinek.

Biztonsági intézkedések

- A jelen edzőkészülék nem a gyógykezelési célokra van meghatározva.
- Amennyiben egészségügyi okok korlátoznák a testgyakorlásokat, illetve a személyi edzésterv teljesítés elkezdését megelőzően konzultálás céljából forduljon orvosához, aki tanácsot adhat az Ön alkalmas edzőmódjához, ennek helyes elvégzéséhez és hatásaihoz.
- Figyelem: A helytelen és eltúlozott edzés sérüléseket és egészség-károsodást eredményezhet!
- A biztos és hatásos edzés céljából tartsa be az edzési utasításokat.
- Az edzés kezdése előtt először győződjön meg arról, hogy a készülék helyesen van beszerelve és beállítva.
- Az edzést mindig csak a bemelegítés után kezdje el.
- Csak a mellékelt eredeti ENERGETICS alkatrészeket használja (lásd a - Check-Liste készletszállítási lapot).
- A készülék szerelésekor pontosan tartsa be a szerelési útmutatót.
- Szerelésre csak erre alkalmas szerszámokat használjon, és szükség esetén biztosítsa egy másik személy segédkezését is.
- A készüléket egyenes felületre kell állítani, amely kizárja a készülék elcsúszás lehetőségét.
- A készülék biztonságos rögzítése céljából használja a hátsó keresztámsz végződésen levő magasság beállító állványfejeket.
- Győződjön meg arról, hogy az elülső közlekedő kerekek a helyes pozícióban vannak (lásd a szerelési útmutatót).
- A mozgó részeknél vizsgálja meg azon beállítási állományt (maximális pozíciókat), amelyekbe a mozgó részeknek beállíthatóknak kel lenni.
- Az edzést megelőzően húzza szorosra az állító részek csavarjait úgy, hogy ezek ne legyenek képesek az edzési folyamat alatt meglazulni.
- A készülék felnőtt személyek számára van kivitelezve. Ügyeljen arra, hogy a gyerekek csak felnőtt személy jelenlétében használják a készüléket.
- Egyéb jelenlevőket figyelmeztesse az esetleges sérülési veszélyekre, pl. az edzés alatt mozgó részek által fenyegető veszélyekre.
- Az edzési teljesítmény beállítható az Ön edzés igényei szerint: lásd az edzés beállítási útmutatót.
- Az edzési folyamat alatt csak alkalmas, szilárd sportcipőt használjon.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék közelében elegendő hely van az edzésre.
- Be- és leszerelés közben ügyeljen a készülék nem rögzített és mozgó részeire.

- A jelen otthoni edzőkészülék független a sebességtől. A kifejtett fékerő ellenőrizhető a mágnes és a lendítőkerék közötti távolság szerint.
- Az ellenállási fok a számítógép útján is beállítható.
- A jelen edzőberendezés csak otthoni használatra van kivitelezve a max. 110 kg testsúlyú személyek.
- Elsősorban a nyeregámszék legalacsonyabban beállított magasságánál vigyázzon.

Készülék kezelése

- A. A készülék beszerelése előtt lehetséges a kisebb padlófelületi egyenlőtlenségeket kiegyenlíteni a hátsó vízszintes kereszt-támasztékon levő állító fejek segítségével. A beállítás pontosítható az állító fej oldalrészén levő beállító kerekecske forgatásával. A kerekecskét forgassa mindaddig, amíg eléri a pontosan kiegyenlített pozíciót.
- B. Az elülső keresztámaszon levő közlekedő kerekek megkönnyítik a teljes készülék mozgatását. A kormány megfogásával egyszerűen billentse előre a készüléket úgy, hogy a kerekecskék megérintsék a padlót. Ezt követően tolja a készüléket a meghatározott helyére.
- C. A nyeregtámaszték beállítható a következő módon: lazítsa meg a nyeregmagasságot beállító gombot, majd állítsa a nyeregülőkét a kívánt pozícióba, és ismét merevítse ezt a helyzetet a nyereg magasságot merevítő gombbal. A nyereg beállítható úgy, hogy meglazítja a nyereg alatti beállító gombot, a nyeret eltolja a kívánt pozícióba, majd a beállító gombot ismét szorosra húzza.

Gondozás és karbantartás

- A korróziós hatások csökkentése céljából a készüléket ne használja, ne tárolja nedves környezetben.
- Legalább minden 4 héten belül egy alkalommal ellenőrizze valamennyi csatlakozást, hogy ezek kielégítő, illetve szorosra húzott állapotban vannak-e.
- Amennyiben szükséges a készülék javítása, úgy lépjen kapcsolatba az Ön készülékének az elárusítójával, és közölje ezt vele.
- A meghibásodott alkatrészeket azonnal cserélni szükséges / illetve tilos a készülék használata mindaddig, amíg nem lesz megjavítva.
- Kérjük, hogy a javításra minden esetben csak az eredeti pótalkatrészeket használja.
- A készüléket tisztítsa nedves ronggyal, és kerülje az agresszív hatású tisztítószeres használatát.
- Ügyeljen arra is, hogy közvetlenül az edzést követően a készüléken levő izzadságcseppek le legyenek törölve. Az izzadság megrongálhatja a készüléket, illetve hátrányosan befolyásolhatja a helyes funkciókat is.

Alkatrészek listája – CT 1.65 Magnetic - 2012

Szám	Megnevezés	Méret	db.	Szám	Megnevezés	Méret	db.
1	FŐ VÁZ		1	36	TÁRCSA		1
2	ELSŐ STABILIZÁLÓ LÁB	Φ50.8	1	37	HATLAPFEJŰ CSAVAR	M8*16	1
3	ELSŐ STABILIZÁLÓ VÉGE	DÍSZTÁRCSA	2	38	HOSSZABBÍTÓ KÁBEL		1
4	HÁTSÓ STABILIZÁLÓ LÁB	Φ50.8	1	39	ALÁTÉT	Φ16.5	3
5	HÁTSÓ STABILIZÁLÓ VÉGE	ZÁRÓSAPKA	2	40	CSAPÁGY	6001	2
6	ARC ALÁTÉT	Φ8*Φ20*1.5	8	41	TENGELY EGYSÉG		1
7	ZÁRT ANYA	M8	4	42	KÖZLŐKERÉK LEMEZ		1
8	KAPUPÁNT CSAVAR	M8*60	4	43	RUGÓ A KÖZLŐKERÉK LEMEZHEZ		1
9	IMBUSZCSAVAR	M8*16	4	44	ÖV	J4 270	1
10	MEREVÍTŐ	Φ50.8	1	45	ÉRZÉKELŐ TARTÓ		1
11	COMPUTER	TZ-2176	1	46	LÁNCVÉDŐ (L&R)		1/1
12	KORMÁNY	Φ25.4	1	47	FÉLGÖMBFEJŰ CSAVAR	ST 5*15	4
13	DUGÓ	Φ25.4	2	48	FÉLGÖMBFEJŰ CSAVAR	ST 5*15	7
14	HABSZIVACS MARKOLAT	Φ25.4	2	49	KIS KEREK FEDŐ		2
15	CSAVAR	M8*35	2	50	NAGY ALÁTÉT		1
16	FESZÜLTSEG ELLENŐRZŐ	8 SZINT	1	51	KÜLSŐ CSAPÁGYPEREM		1
17	ALÁTÉT		1	52	GÖRGŐSCSAPÁGY		2
18	CSAVAR		1	53	CSAPÁGYHÁZ		2
19	ÜLŐKE		1	54	BELSŐ CSAPÁGYPEREM		1
20	ÜLÉS		1	55	ALÁTÉT		1
21	RUGÓ ALÁTÉT	Φ8	3	56	ANYACSAVAR		1
22	NYLON ANYA	M8	4	57	ÉRZÉKELŐ KÁBEL		1
23	ALÁTÉT	Φ8*Φ17	4	58	ELEKTROMOS KÁBEL		1
24	ÉKSZÍJTÁRCSA	Φ200 MM	1	59	HAJTÓKAR	1PC	1
25	PEDÁL (B & J)		1/1	60	ALÁTÉT	Φ8*Φ20*2.0	1
26	LENDKERÉK	4 kgs	1	61	HATLAPFEJŰ CSAVAR	M8*20	1
27	RUGÓ		1	62	FELSŐ KÉZIPULZUS ÉRZÉKELŐ		2
28	MÁGNESES EGYSÉG		1	63	ALSÓ KÉZIPULZUS ÉRZÉKELŐ		2
29	CSAVAR	M5*15	1	64	TÖMÍTŐGYŰRŰ		1
30	HATLAPFEJŰ ANYA	M6	2	65	PEDÁL PÁNT (B&J)		1/1
31	HATLAPFEJŰ CSAVAR	M6*25	1	66	ÉRZÉKELŐ		2
32	ÜLŐKE CSAPÁGYCSÉSZE		1	67	LAPOS ALÁTÉT	Φ4*Φ12*1.0	2
33	GOMB		1	68	ÖNMETSZŐ CSAVAR	ST4*20	2
34	JUMP GYŰRŰ		1	69	CSAVAR	M5 x 15	2
35	CSAPÁGY		2				



**Woelflistrasse 2
CH-3006 Bern
Switzerland**

www.energetics.eu

© Copyright ENERGETICS 2012